PZ-924

9インチポータブルナビゲーション

Regeo

システムアップデートご提供のお知らせ

はじめに

このアップデートプログラムは、お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード(無償)し、 microSD カードを介して PZ-924 のプログラムをアップデートしていただくものです。

更新内容

・時刻 AM 表記修正

ご用意いただくもの

- ・Windows パソコン
- ・容量が 4GB~16GB の microSD カード

※FAT32を使用してください

※microSD カードには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合がありますので その場合は違う microSD カードで再度お試しください

| アップデート方法

microSD カードの中身は空にしてください。
 ファイルがあると正しくアップデートができない場合があります。
 下記のダウンロードリンクからデータをダウンロードします。

▼PZ-924 (ソフトウェア)

https://innovativesale.co.jp/software/pz-924/PZ924_20250424_V1.0.zip

3) ダウンロードしたファイルを実行し、解凍されたフォルダー「PZ924_20250424_V1.0」 内にある 3 つのファイルを microSD カードに保存してください。



ソフトウェアアップデート方法

- 4)本体の電源をオフ(ACC OFF)にして、アップデート用 microSD カードを本体へ挿入してください。
- 5)本体の電源をオン(ACC ON)にしてください。

6) 下記画面が表示されアップデートが開始されます。(約1分)



バージョンアップ中画面



アップデートが正しく開始しない場合は、再度、エンジンを OFF(ACC OFF)にした状態で microSD カードを再挿入し、エンジンを ON(ACC ON)にしてから手順に沿って実施してください。

 アップデートが完了すると、メインメニューが表示されますので、「ナビゲーション」をタッ チします。



ソフトウェアアップデート方法

8) 地図画面の「メニュー」→「NAVI 設定」→「バージョン情報」をタッチします。



9) バージョン情報画面の「マップアップデート」をタッチするとソフトウェアのアップデート画 面が表示されますので、「はい」を選択してください。





9) アップデートが開始され、約2秒で完了画面が表示されます。 SD カードを抜いてから本体の電源を OFF→ON(ACC OFF→ON)してください。



ソフトウェアアップデート方法

10) メニュー画面が表示されたら、「本体設定」→「システム情報」を選択してください。



10) App Version が以下のバージョンと一致しているか確認してください。

く システム情報 Rom Version: 84.PM.D.NE-5.020224.16G App Version: V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	V.710101.250424	
Rom Version: 84.PM.D.NE-5.020224.16G App Version: V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	システム情報	
Rom Version: 84.PM.D.NE-5.020224.16G App Version: V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002		
84.PM.D.NE-5.020224.16G App Version: V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	Rom Version:	
App Version: V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	84.PM.D.NE-5.020224.16G	
V.710101.250424 システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	App Version:	
システムID: 25022420-0A000000-20240101-90000002	V.710101.250424	
25022420-0A000000-20240101-90000002	システムID:	
	25022420-0A000000-20240101-90000002	
	an de la campa	

11) バージョン情報が一致していましたら、アップデート作業は完了になります。

